

CLONIX 4 RTE

Récepteur 4 canaux multifonctions

4 canaux sur relais 16A 220V

3 modes de fonctionnement

Sécurité par Rolling-code

**Raccordement d'un clavier
ou d'un lecteur de proximité**



**AUTOMATISMES DE PORTAILS
ET PORTES AUTOMATIQUES**

Récepteur 4 canaux multifonctions



Caractéristiques :

- puissance max 3500 W
- relais 16A contact sec
1 sortie 1RT, 3 sorties 1T
- programmation des sorties en mode monostable, bistable ou temporisé
- programmation par radio des émetteurs
- prédisposé pour le raccordement d'un clavier codé ou d'un lecteur de proximité
- clonage des émetteurs

Utilisation :

- commande d'éclairage (jardin, piscine ...)
- commande d'arrosage, de pompes ...
- etc ...

Tableau des temporisations par canal

1	2	3	CH1	9	10	CH4
OFF	OFF	OFF	30s	OFF	OFF	30s
OFF	OFF	ON	60s	OFF	ON	180s
OFF	ON	OFF	180s	ON	OFF	1h
OFF	ON	ON	6mn	ON	ON	12h
ON	OFF	OFF	15mn			
ON	OFF	ON	30mn			
ON	ON	OFF	1h			
ON	ON	ON	12h			

4	5	6	CH2	7	8	CH3
OFF	OFF	OFF	30s	OFF	OFF	30s
OFF	OFF	ON	60s	OFF	ON	180s
OFF	ON	OFF	180s	ON	OFF	6mn
OFF	ON	ON	6mn	ON	ON	30mn
ON	OFF	OFF	15mn			
ON	OFF	ON	30mn			
ON	ON	OFF	1h			
ON	ON	ON	2h			

Accessoires

Télécommandes



MITTO-2
émetteur rolling-code
2 boutons



MITTO-4
émetteur rolling-code
4 boutons

Clavier



SUN-WDT
clavier extra plat IP67
touches métal



TPROX-WDT



PPROX-WDT

Lecteurs de proximité métal ou ABS



G-PROX-W



CA-301



BA-400

BA-403

Carte et Badges pour lecteur de proximité

